

STECKDOSENPRÜFGERÄTE | TESTAVIT SCHUKI 1/3 | Steckdosenprüfgeräte

Schuki 1 | Steckdosenprüfgerät mit FI-Auslösung

Die Steckdosenprüfgeräte Testavit Schuki 1 und Testavit Schuki 3 sind unentbehrliche Prüfgeräte für jeden Fachmann. Alle lebensgefährlichen Anschlussfehler der Steckdosen werden von den Prüfgeräten durch unterschiedliche Leuchtenkonfiguration der Signallampen angezeigt. So können Installationen schnell und sicher überprüft werden. Der Testavit Schuki 1 ist zusätzlich mit einer FI-Testschaltung ausgestattet. So können FI-Schutzschalter mit einem Nennstrom von 30mA bei einer Auslösezeit von 200msec. überprüft werden.



Schuki 3 | Steckdosenprüfgerät

Mit den Testavit Schuki 1 und 3 können Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabel in 230 Volt Anlagen überprüft werden. Der Einsatz im Freizeitbereich für z.B. Boote und Wohnwagen ist mit der Verwendung eines Adapters möglich. Geprüft wird auf den richtigen Anschluss der Leiter.

Ihre Vorteile:

- | 5 Jahre Herstellergarantie
- | TÜV/GS geprüft und zugelassen
- | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

STECKDOSENPRÜFGERÄTE | SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	Testavit Schuki 1	Testavit Schuki 3
Anzeige	optisch, Glühlampen	optisch, Glühlampen
Betriebsspannung	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Spannungsversorgung	über Messobjekt	über Messobjekt
Nennfehlerstrom	30mA	-/-
Auslösezeit	200ms	-/-
FI - Test	ja	nein
Abmessungen	65 x 50 x 75 mm	50 x 75 mm
Schutzart	IP 20	IP 20
Überspannungskategorie	CAT III 300V	CAT III 300V
Gewicht	100 g	70 g
TÜV / GS	IEC/EN 61010 - 1	IEC/EN 61010 - 1
Farbe	rot, grau	rot, grau
Lieferumfang	1x Bedienungsanleitung	1x Bedienungsanleitung

