

TESTBOY TV 800

Niederohmprüfgerät mit 200 mA gemäß EN 61557-4

Der Testboy TV 800 ist ein Gerät zum Prüfen des Durchgangswiderstandes einer Leitung oder einer Verbindung unter Verwendung eines Prüfstromes von 2 mA oder 200 mA gemäß EN 61557-4. Zudem ermöglicht er einen Spannungstest bis zu 300 V AC / DC sowie die Kompensierung der Messleitungen. Die integrierte LED dient als Taschenlampe oder als optisches Signal bei der Durchgangsprüfung. Der berührungslose Spannungssensor auf der Rückseite des Gerätes hilft beim sicheren Auffinden von Unterbrechungen in Leitungen.

VORTEILE

- > Bruch- und schlagfestes ABS-Gehäuse
- > Wählbarer Prüfstrom bei der Durchgangsprüfung
- > Optische, akustische und vibrierende Anzeige

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 800
Anzeige	Optisch, akustisch und vibrierend
Niederohmmessung	bis 20 Ω
Widerstandsanzeige	0,5 Ω , 1 Ω , 2 Ω , 5 Ω , 10 Ω und 20 Ω
Spannungsprüfung	bis 300 V AC / DC
Spannungsanzeige	5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 300 V AC / DC
Polarität	Ja, über die LEDs +5 und -5 (V)
Prüfstrom	2 mA oder 200 mA
Kontaktloser Spannungstest	ab 110 V AC
Fremdspannungsschutz	Ja, bis 300 V (außer bei 200 mA Prüfstrom)
Messleitungskompensation	Ja
Integrierte Taschenlampe	Ja, im Spannungsmodus
Auto-Power-Off	Ja, nach 3 Minuten (nur im Spannungsmodus)
Überspannungskategorie	CAT III 300 V
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); EN 61557-4
Abmessungen	123 x 64 x 29 mm
Gewicht	157 g
Spannungsversorgung	4 x AA, 1,5 V, LR6
Lieferumfang	Messleitungen
Artikelnummer	61810000
EAN-Code	4028532208004

