TESTBOY 110, 113, 114

Kontaktlose Spannungstester ab 12 V AC

Als Weiterentwicklung der bekannten Spannungstester erkennen die kontaktlosen Spannungstester Testboy 110, 113 und 114 schon ab 12 V AC spannungsführende Leiter unter anderem auch an Niedervolt-Systemen. Unsichtbare Kabelbrüche in Verlängerungskabeln oder bei einer defekten Lampe in einer Lichterkette werden dank des kapazitiven Messverfahrens innerhalb weniger Sekunden auf den Millimeter genau aufgespürt.

VORTEILE

> Kapazitives Prüfverfahren
> Messungen ab 12 V
> LED-Taschenlampe
> Vibrierende Anzeige (Testboy 114)

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy 110	**Testboy 113**	**Testboy 114**
Anzeige	Optisch	Optisch und akustisch	Optisch und vibrierend
Prüfbereich	12 – 1000 V AC		
Prüfverfahren	Kapazitiv		
Integrierte Taschenlampe	Ja		
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V		
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)		
Abmessungen	145 x 25 x 20 mm	145 x 25 x 20 mm	145 x 25 x 20 mm
Gewicht	20 g	20 g	21 g
Spannungsversorgung	2 x AAA, 1,5 V, LR03		
Artikelnummer	**61105000**	**61107000**	**61108000**
EAN-Code	**4028532101107**	**4028532101138**	**4028532101145**

Produktfilm unter
www.testboy.de

Beim Alten Flugplatz 3 | 49377 Vechta | T. +49 (0) 4441 89 112-10
info@testboy.de | **www.testboy.de**