

TESTAVIT SCHUKI 6

Steckdosenprüfgerät

Der Testavit Schuki 6 ist ein fortschrittliches Steckdosenprüfgerät, das für die Überprüfung der Verdrahtung von Steckdosen und die Auslösung von FI/RCD-Schutzschaltern (30 mA bei 230 V AC) entwickelt wurde. Der Testavit Schuki 6 ist ein nützliches Werkzeug für Elektriker und andere Fachleute, die regelmäßig Steckdosen und FI/RCD-Schutzschalter prüfen müssen, um die Sicherheit von elektrischen Installationen zu gewährleisten.

VORTEILE

- > Schnelle und sichere Prüfung von Installationen
- > 2,0" LC-Display, für klare und gut lesbare Informationen
- > FI/RCD-Test 30 mA bei 230 V AC

SPEZIFIKATIONEN

	Testavit Schuki 6
Anzeige	2,0" LC-Display
Betriebsspannung	30 – 260 V, 45 – 65 Hz
FI/RCD-Test	Ja
Nennfehlerstrom	30 mA bei 230 V AC
Verdrahtungsanzeige	Ja, über LC-Display
Leckspannung (N-PE)	0 – 99 V, 45 – 65 Hz
Auslösezeit	10 – 1000 ms
Überspannungskategorie	CAT II 300 V
Abmessungen	68 x 65 x 75 mm
Gewicht	60 g
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA
Artikelnummer	61610000
EAN-Code	4028532200091



30 mA
RCD

