TESTBOY TV 416 (A), TV 432 (A)

CEE-Adapter*

Bei dem Testboy TV 416 (A) und dem Testboy TV 432 (A) handelt es sich um kompakte CEE-Adapter, bestehend aus einer Kombination von CEE-Stecker (16 A oder 32 A) und Schuko-Steckdose mit selbstschließendem Klappdeckel. In Verbindung mit den Steckdosenprüfgeräten Testavit Schuki 1 LCD, 3 LCD, 2 K und Testavit Schuki 6 dienen sie dazu, Verdrahtungsfehler festzustellen oder den FI-Schutzschalter auf seine Wirksamkeit zu testen. Die Varianten TV 416 und TV 432 verfügen zudem über eine integrierte Elektronik zur Drehfeldrichtungsmessung.

VORTEILE

> Kombinierbar mit Testavit Schuki 1 LCD, 3 LCD, 2 K und Testavit Schuki 6
> Drehfeldrichtungsanzeige (nur TV 416 und TV 432)

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 416 A	**Testboy TV 432 A**	**Testboy TV 416**	**Testboy TV 432**
Anzeige	Keine, dient nur als Adapter		Optisch, 3 Glimmlampen	
Stecker Größe	16 A	32 A	16 A	32 A
Drehfeldrichtungsanzeige	Nein	Nein	Ja	Ja
Verdrahtungsanzeige	Nein	Nein	Ja	Ja
Überspannungskategorie	CAT II 300 V			
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)		IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); 61010-2-030	
Abmessungen	165 x 60 x 63 mm	180 x 70 x 65 mm	165 x 60 x 63 mm	180 x 70 x 65 mm
Gewicht	260 g	350 g	260 g	350 g
Spannungsversorgung	Über das Messobjekt			
Artikelnummer	**61805000**	**61806000**	**61803000**	**61804000**
EAN-Code	**4028532204020**	**4028532204044**	**4028532204013**	**4028532204037**

*nur für Testzwecke

Beim Alten Flugplatz 3 | 49377 Vechta | T. +49 (0) 4441 89 112-10
info@testboy.de | **www.testboy.de**