

TV 335

LED-Luxmeter bis 400.000 Lux

Für die Messung der Lichtstärke von LED-Beleuchtungen ist das Lichtmessgerät Testboy® TV 335 bestens geeignet. Das digitale Luxmeter ist handlich und stabil und hat einen großen Messbereich bis 400.000 Lux. Die kunstlichtempfindliche Fotodiode mit einstellbarer Farbtemperatur ermittelt sämtliche Leuchtmittel. Das große LC-Display garantiert ein schnelles und sicheres Ablesen des Messergebnisses.

VORTEILE

- > Kunstlichtempfindliche Fotodiode
(z. B. für LED-Beleuchtung)
- > Einstellbare Farbtemperatur
- > Data-Hold-Funktion
- > Sensorschutzdeckel

SPEZIFIKATIONEN

	TV 335
Anzeige	LCD mit Bargraph
Sensor	Silizium-Fotodiode
Messbereich	20, 200, 2000, 20000, 400000 lux 20, 200, 2000, 40000 fc 0 – 999900 cd
Messgenauigkeit	3 % V(λ)-Anpassung; 2 % Kosinuskorrektur
Messeinheiten	lux, fc, cd
Spektralbereich	320 – 730 nm
Abtastrate	Ø 2 Messungen pro Sekunde
Min-/Maxwertanzeige	Ja
Relativ-Messung	Ja
Data-Hold	Ja
Auto-Power-Off	Ja
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Abmessungen	160 x 85 x 45 mm
Gewicht	250 g (inkl. Batterie)
Spannungsversorgung	1x Alkaline, Block, 9 V, 640 mAh
Lieferumfang	Bereitschaftstasche
Artikelnummer	62102000
EAN-Code	4028532203351

